

MAGIC CALL ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

ШИНЭЭР ХОЛБОЛТ, ТОХИРУУЛГА ХИЙХ

www.magicnet.mn

2020 он

АГУУЛГА

1. MagicCall үйлчилгээний IP дугаарыг Grandstream суурин IP утсан дээр суулгах заавар	3-5
2. MagicCall үйлчилгээний IP дугаарыг гар утсан дээрээ суулгах заавар	6-7
3. MagicCall үйлчилгээний IP дугаарыг компьютер дээр суулгах заавар	8-9

1. Magic Call үйлчилгээний IP дугаарыг Grandstream суурин IP утсан дээр суулгах заавар

Ta IP утас шинээр тохируулахын тулд эхлээд утасны аппаратаа дотоод сүлжээндээ холбосон байх шаардлагатайг анхаарна уу. Тохируулга хийхдээ Chrome, Firefox эсвэл бусад ашигладаг Browser дээр IP утасныхаа ip дугаарыг бичин утас руугаа хандаж орно. Утасны аппаратыг шинээр тохируулах үед манай компаниас анх суурилуулалт хийх үед өгсөн IP хаягийг ашиглана

G	ndstream			Exec	utive II	GXP1405 P Phone	
	Pa La	assword Inguage	••••• English	•	Login		

Accounts -> Account1 -> General Settings-ийг сонгоод серверийн тохиргоог зурагт үзүүлснээр хийнэ. SIP server хэсэгт байгаа IP хаяг нь хөдлөшгүй байна. SIP User ID хэсэгт уг утасны аппаратнд холбох дотуур дугаараа бичнэ.

Grandstream GXP1100						Admin L	ogout Reboot Eng	lish 🔻
Grändstream	Status	Accounts	Settings	Network	Maintenanc	e Phonebook		
		Account 1	General Set	ttings			Versi	on 1.0.5.23
Status	Account	Status	Network Se SIP Settings Audio Settir	ttings s ► ngs				
Account Status			Call Setting	s				
Network Status	Account	SIP User IE	D	SIP Server	SI	P Registration		
System Info	Account 1	2112		202.170.71.1	14 Y	ES		
					Copyright	© Grandstream Network	s, Inc. 2020. All Rights	Reserved.

Дотуур дугаар, сервер, нууц үгийг зурагт үзүүлснээр бичэн Save and Apply товчийг дарж хадгална. Name хэсэгт уг дотуур дугаар эзэмшигч ажилтны нэр эсвэл хэлтэс, албаны нэр байж болно.

Grandstream GXP1100					Admin Logou	t Reboot English V
Grandstream	Status Accounts	Settings	Network	Maintenance	Phonebook	
						Version 1.0.5.23
Accounts	General Settings					
General Settings	Account Active	○ No ® Y	/es			
Network Settings	Account Name	2112				
SIP Settings 🕂	SIP Server	202.170.7	1.114			
Audio Settings Call Settings	Secondary SIP Server					
	Outbound Proxy					
	SIP User ID	2112				
	Authenticate ID	2112				
	Authenticate Password					
	Name	Marketing				
	Voice Mail UserID					
		Save Sav	e and Apply	Reset		
				Convright	Grandstream Networks Inc	> 2020 All Dights Deserved

Утасныхаа дотоод IP хаягийг тохируулахын тулд Network - Basic Settings рүү орно.

Grandstream GXP1100					Admin Logout	Reboot English
Grändstream	Status	Accounts Sett	tings Network	Maintenance	Phonebook	
			Basic Settings			Version 1.0.5.23
			Advanced Set	ungs		
Status	Account	Status				
Account Status						
Network Status	Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Re	gistration	
System Info	Account 1	2112	202.170.71.1	14 YES		

Copyright @ Grandstream Networks, Inc. 2020. All Rights Reserved.

Дотоод ip хаягаа static байдлаар тохируулаад Save and Apply товч дээр дарна.

Fändstream	Status	Accounts	Settings	Network	Maintenance	Phonebook	
			5				Version 1.0
Network	Basic Se	ettings					
Basic Settings							
Advanced Settings	I	internet Protoco	Prefer	IPv4 OPrefer	IPv6		
		IPv4 Address	S OHCP				
	Host n	ame (Option 12))				
	Vendor Clas	c ID (Ontion 60)	Grandstr	eam GXP1100			
	venuor cias) Orandotr	cum 0/4 1100			
			PPPoE				
	PI	PPoE Account II					
	1	PPPoE password	1				
	PPP	oE Service Name					
			Chattion	- II Council .	-		
			© Statica	any configured a	15		
		IPv4 Address	5 192 .	168 . 1	. 212		
		Subnet Mas	c 255 .	255 . 255	. 0		
		Gateway	192 .	168 . 1	. 1		
		DNS Server 1	8	8.8	. 8		
		Dirio Ociver 1					
		DNS Server 2	2 1 .	1.1	. 1		
	Prefe	rred DNS Serve	r 0.	0.0	. 0		

2. Magic Call үйлчилгээний IP дугаарыг гар утсан дээрээ суулгах заавар

Appstore, Playstore-ooc Portsip softphone гэж хайна.



Суулгасан арр-аа ажиллуулна.



Дотуур дугаар, нууц үг, server ээ зурагт үзүүлний дагуу бичээд нэвтрэнэ.

•		
	e portsip	
	2112	
	•••••	
	202.170.71.114	
	Sign In	
	Advanced	
an an	A statement of the stat	and the

Ингээд IP дугаараа ашиглахад бэлэн боллоо. Хүссэнээрээ дуудлага хийж, хүлээж авч болно. Танд амжилт хүсье.

	UNIT LTE 4:28 PM	🕑 🏹 31% 🔲 '
	2112	
(+)		
1	2	2
		J
	арс	der
4	5	6
- ghi	jkl	mno
_		•
	8	9
pqrs	tuv	wxyz
N N	^	<u>ц</u>
*	0	ŦŦ
00		
0		
Contacts	Recents Numpad	Messages Settings

3. Magic Call үйлчилгээний IP дугаарыг компьютер дээр суулгах заавар

WWW.PORTSIP.COM гэсэн хаяг руу нэвтрэн орж downloads цэснээс Download PortSIP Softphone-ийг сонгоно.





8

Download хийсэн install-aa уншуулан програмаа суулгаад ажилуулна. Дотуур дугаар, Password, Server-ээ бичиж өгөөд Login товч дээр даран нэвтрэнэ.

PortGo		88
Username:	2112	▼]
Password:	******	
Server:	202.170.71.114	
Port:	5060	
Remember	Me	
Sign me in	automatically	
Auto launo	h when Windows starts	
Advanced		Login

Ингээд IP дугаараа ашиглахад бэлэн боллоо. Хүссэнээрээ дуудлага хийж, хүлээж авч болно. Танд амжилт хүсье.

PartG	2) 2112	Setting	gs – X
	Availa	ble 🤝	
Friends	Call Phones	History	+ 0
Logged in			
Call timer: 00:0	0:00		
Line1 L	ine2 Line	3 Line4	Line5
			•
- 6			0
1	авс 2	DEF 3	REC
_{GHI} 4	jkl 5	мло 6	XFER
	Q		HOLD
PQRS /		WXYZ 3	AA
*	0	#	DND
•			
4)			CONF
			li.

